

# USB 설치 디스크 만들기

## ISO 이미지 다운로드


- [Eunhasu ISO image file]


## Rufus 프로그램 다운로드

- [Download Rufus V3.4](#)

## USB 설치 디스크 만들기

1. 8GB 이상 USB 메모리 준비
2. DD Image mode로 Write하기





## Eunhasu OS 설치하기

**USB 메모리를 sMB-Q370 USB 포트에 삽입하기**

**sMB-Q370과 LCD모니터를 HDMI 케이블로 연결하기**

**sMB-Q370에 USB 키보드를 연결하고 전원을 켜기**

전원을 켜고 동시에 **F7** 버튼을 클릭하여 부팅 디스크 선택 화면으로 이동하기

**삽입된 USB 메모리를 선택하고 부팅을 시작하기**

클론질라 첫 화면에서 첫번째 줄 선택하기

Clonezilla live with img Eunhasu-V0.5.5\_sMB-Q370\_60G\_2023-11-29-01-img (VGA 800×600)

**설치 디스크 선택하기**

1. M.2(NVME) Disk는 nvme0n1 or nvme0n2
2. SATA Disk는 sda or sdb

**설치 진행 여부를 묻는 질문 (y/n 또는 Enter)에 y 입력 또는 Enter 누르기**

**설치가 완료되면 리부팅**

## Partition을 Disk 최대 용량으로 확장하기

**Eunhasu 콘솔창에서 로그인 (ID: root / P/W: sotmaudio)**

로그인된 콘솔창에 "mc" 입력

/root/install 폴더에 접근

디스크 용량 확장 파일 실행

1. M.2(NVME) Disk는 setup\_nvme.sh 파일을 실행
2. SATA Disk는 setup\_sata.sh 파일을 실행

**sMB-Q370 리부팅**

From:  
<https://docs.sotm-audio.com/> - **SOtM docs**

Permanent link:  
[https://docs.sotm-audio.com/doku.php?id=installing\\_eunhasu\\_os&rev=1702525403](https://docs.sotm-audio.com/doku.php?id=installing_eunhasu_os&rev=1702525403)

Last update: **2023/12/13 22:43**